



# RECphone录风® 录音电话专家

路无止境，录无止境！

RECphone录风®

——Record everything you want!

TEL: 86-21-50278903 WEB: www.recphone.com.cn  
© 2005 上海迅尼信息科技有限公司 All Rights Reserved.

版权所有,不得转载

# RECphone录风® 录音电话专家



## 行政版系列数字录音电话

- ★ 全新一代芯片方案，保障全年365天、全天24小时不间断稳定工作
- ★ 全新硬件加密技术，确保录音数据不泄漏
- ★ 外观更商务，采用高端进口工程塑料和超大液晶显示屏
- ★ 在线录音回放功能，便于汇报工作
- ★ 快进、快退、暂停等智能搜索技术
- ★ USB2.0全速率数据接口

路无止境，录无止境！

RECphone录风®

——Record everything you want!

TEL: 86-21-50278903 WEB: www.recphone.com.cn  
© 2005 上海迅尼信息科技有限公司 All Rights Reserved.

版权所有,不得转载

欢迎使用**RECphone录风**<sup>®</sup>行政版REC-BOX15/50/150/300/600A系列数码录音电话。**RECphone录风**<sup>®</sup>行政版数码录音电话采用全新一代芯片方案，最大程度地提供了高可靠性和稳定性，保障全年365天，全天24小时不间断稳定工作，对于重点行业大客户，如民航调度、铁路调度、公安接警、司法监督、证券交易、电力抢修、医疗急救、信访机构、客户投诉等重点行业具有现实意义。

以往经典版数码录音电话具有如下功能：实时录制通话语音，来电留言，可设置密码保护，提供USB接口与PC机相连，通过管理软件可以在电脑上保存、播放录音电话录制的语音信息。**RECphone录风**<sup>®</sup>行政版数码录音电话不仅具备以上经典版产品所有功能，同时，根据重点行业客户需求开发了以下产品特点：

- ★ 全新一代芯片方案，保障全年365天、全天24小时不间断稳定工作
- ★ 外观更商务，采用高端进口工程塑料和超大液晶显示屏
- ★ 全新硬件加密技术，确保录音数据不泄漏
- ★ 快进、快退、暂停等智能搜索技术
- ★ 在线录音回放功能，便于汇报工作
- ★ USB2.0全速率数据接口



**RECphone录风**<sup>®</sup>  
—Record everything you want!



行政版系列数字录音电话  
**REC-BOX15/50/150/300/600A**  
产品手册

上海迅尼信息科技有限公司  
[www.recphone.com.cn](http://www.recphone.com.cn)

## 产品安装

### 1. 安装步骤

本机的安装非常简单，用户只需将电源适配器插入电源插座，将电话外线插入电源适配器LINE端口，再用本机附带的四芯电话线连接录音电话和电源适配器的TEL端口，本机就可以正常工作了。

产品连接图例：



## 录音功能

### 1. 普通录音：

此模式下，当用手柄/免提拨打/接听电话时，需要录音时按“录音”键开始录音。

### 2. 强制录音：

此模式下，当使用手柄或免提拨打/接听电话时，通话录音功能自动启动，自动全程录制双方的通话语音。

### 3. 现场录音：

此模式下，可录制现场会议、交谈内容。常态下，按“录音”键开始录音，按“退出”键结束录音。

### 4. 自动应答：

当电话无人接听时，本机播放预先录制的答录留言，在“嘟”的一声提示音后，提示对方开始留言，对方留言结束挂机后，本机自动挂机。

注：如将振铃次数设为“0”，将关闭自动应答功能。系统初始设置为6次。答录留言删除后，无论振铃次数是否为“0”，系统都将关闭自动应答功能。

### 5. 播放语音：

在播放过程中，显示语音录制的日期、时间、针对当前序号及号码，按“向上翻页”或“向下翻页”键可以快速的查询上一条或下一条语音，按“音量+”键或“音量-”键则可以调节播放语音音量的大小。按“\*”、“#”、“||”键可分别实现语音播放过程中的快退、快进、暂停。

### 6. 在线回放：

当通话过程中，如果对方需要听到本机已录制的某条信息时，按下“放音”键，双方即可听到最新的录音，再配合使用上下翻页及快进、快退功能，可快速锁定到相关播放内容。

### 7. 语音查询：

本机支持三种语音查询方式：按日期查询、按号码查询、按序号查询。

### 8. 语音存储模式：

本机支持标准存储、循环存储两种模式。标准模式下，存储空间满时需及时删除，否则无法录音。循环模式下，自动覆盖时间最早的录音。

### 9. 删除所有语音：

按“删除”键，当设置了超级密码时必须输入密码，按“确定”键，删除所有语音，否则按“退出”键，放弃操作。

## 密码功能

**放音密码：**设置了放音密码后，必须输入放音密码，才可播放语音。计算机通过USB接口访问本机时，也必须正确输入放音密码。

**超级密码：**设置了超级密码后，必须输入超级密码，才可进行所有的设置及删除操作。

**取消密码：**对于放音密码和超级密码，在输入了有效密码后，然后将密码改为“0000”，则密码被取消。

## 系统设置

系统设置功能可以恢复话机出厂参数设置。按“系统设置”，输入“1973”，再输入“5”，听到提示音后按“退出”。